

GO2

Kit allarme domestico

Pannello touch con modulo GSM

Invio di allarmi via SMS e chiamate

Rilevatore PIR volumetrico

1 Contatto magnetico porta/finestra

Include 2 telecomandi



Chuango

Sistema di allarme tattile GSM

Wireless

Kit formato da:

Pannello (con batteria di backup e sirena)

2 telecomandi

1 contatto porta/finestra magnetico

1 rilevatore di movimento PIR

1 alimentatore

Fino a 10 telecomandi e 50 sensori wireless

Armato e disarmato remoto tramite SMS o chiamata

Richiede scheda SIM

App per smartphone: GO2 Alarm

Especificaciones

Pannello Di Controllo

Modello	GO2
Frequenza GSM di lavoro	850/900/1800/1900 MHz
Ingresso alimentazione	AC 110V-240 V, 50/60 Hz
Uscita alimentazione	DC 12 V 500 mA
Batteria di backup	Batteria al Litio: 3.7 V 500 mAh interna
Sirena interna	90 dB (volume massimo)
Frequenza	433 MHz (\pm 75 KHz)
Numero massimo di accessori	10 telecomandi, 50 sensori wireless
Materiale della cover	Plastica ABS
Temp. funzionamento	-10° C – 55° C
Umidità relativa	= 80% (senza condensazione)
Dimensioni	150 (Al) x 125 (La) x 29 (Lu) mm

Contatto Magnetico

Alimentazione	1 batteria AA da 1,5 V
Distanza di trasmissione	= 80 m (in spazi aperti)
Frequenza	433 MHz (\pm 75 KHz)
Materiale della cover	Plastica ABS
Umidità relativa	= 80% (senza condensazione)
Dimensioni del trasmettitore	71 (Al) x 34 (La) x 17,5 (Lu) mm
Dimensioni magnete	51 (Al) x 12 (La) x 13,5 (Lu) mm

Rilevatore PIR

Alimentazione	2 batterie AA da 1,5 V
Campo di rilevamento	8 m / 110°
Distanza di trasmissione	= 80 m (spazi aperti)
Frequenza	433 MHz (\pm 75 KHz)
Materiale della cover	Plastica ABS
Temp. funzionamento	-10° C – 55° C
Umidità relativa	= 80% (senza condensazione)
Dimensioni (senza staffa)	108 (Al) x 52 (La) x 36,8 (Lu) mm
Dimensioni della staffa	52 (Al) x 30 (La) x 26,5 (Lu) mm