

DWC-102

Rilevatore contatto magnetico
Wireless
Antenna interna
Indicatore LED batteria scarica
Informa il pannello per batteria scarica
Alimentazione 1 batteria AA 1.5 V LR6



Contatto rivelatore magnetico che può essere utilizzato su porte, finestre e in generale qualsiasi oggetto che apre e chiude. Il sensore trasmette un avviso al pannello che farà scattare l'allarme quando si verifica uno spostamento del magnete. Invia anche un segnale d'allarme alla centrale in caso di batteria scarica.

Questo è il rilevatore più affidabile per proteggere l'apertura di porte e finestre, ma può essere utilizzato anche in cassetti, porte, armadi, ecc. Ha anche la protezione di manomissione tamper che impedisce il sabotaggio dell'elemento.

- Formato da due pezzi: trasmettitore e magnetico
- Wireless 433 MHz con il pannello, con portata massima di 80 m
- Con sistema armato, invia un allarme al pannello quando si separa il magnete
- Spia luminosa batteria scarica (durata approssimativa delle pile, 2 anni)
- Dotato di interruttore tamper anti-apertura
- Dispone di uscita d'allarme cablata per uso opzionale
- Informa il pannello in caso di batteria scarica

Especificaciones

Alimentazione	1 batteria AA da 1,5 V
Distanza di trasmissione	? 80 m (spazi aperti)
Frequenza	433 MHz (\pm 75 KHz)
Materiale della cover	Plastica ABS
Umidità relativa	? 80% (senza condensazione)
Dimensioni del trasmettitore	71 (Al) x 34 (La) x 17,5 (Lu) mm
Dimensioni magneti	51 (Al) x 12 (La) x 13,5 (Lu) mm